

SA 400

O SA 400 é um amplificador compacto de 4 canais, com 100 W por canal em 2 Ω.

Permite a ligação direta de até 4 caixas de 8 Ω por canal, ou até 16 caixas em série/paralelo por canal.

Projetado com amplificação Classe AB, entrega um som limpo e consistente para sonorização de ambientes como academias, bares, empresas, áreas de lazer, clínicas, espaços gourmet e outros.

O SA 400 oferece diversas opções de entrada e conta com duas chaves seletoras de 3 posições por canal, que permitem escolher a fonte de áudio ou desligar o canal:

Chave Seletora 1 (MIC / OFF / AUX)

- MIC: entrada de microfone com conector COMBO P10/XLR, volume independente e equalizador de 2 vias

- AUX: entrada auxiliar RCA (L/R)

- OFF: canal desligado

Chave Seletora 2 (DIGITAL / OFF / MEDIA PLAYER)

- DIGITAL: entradas digitais Óptica e Coaxial, ideais para Smart TVs

- Módulo Media Player: conexões Bluetooth 5.1 (com antena externa), USB, rádio FM e equalizações pré-programadas
 - Permite também colocar o amplificador em Standby pelo controle remoto

Conta ainda com saída auxiliar por canal.

SA 400 – Se qualidade é o que você procura, esta é a sua melhor escolha!



Especificações Técnicas

Amplificadores Classe AB

Potência total (MUSICAIS): 4 x 100W @ 2 Ohms

Potência total (RMS): 4 x 50W @ 2 Ohms

Gongo com volume independente e acionamento remoto

Controle Remoto Grande e Display Grande

Media Player com liga e desliga remoto STAND BY, rádio FM, AUX e conexão BT 5.0

Entradas:

01 x MIC –Microfone com conector COMBO P10 e XLR, equalizador de 2 vias (graves e agudos), MIC PRIORITY e volume independente

01 x AUX - Entradas auxiliar com conector RCA

01 x USB - Entrada para PENDRIVE

01 x DIGITAL - Ótica e coaxial (TV, Home Theater e Sound Bar)

Saídas:

01 x AUX - Saída auxiliar com conector RCA

04 x AUX - Saídas auxiliares variáveis com conectores RCA

01 x Antena - FM (fio)

01 x Antena - BT

04 x Amplificadas – Saídas com Conectores EDGR duplos (Canal 1, 2, 3 e 4) e volumes independentes

01 x REMOTE – Conector do tipo P2 para acionamento do gongo

04 x LEDs OVER – Proteção curto por canal

01 x LED STAND BY – Liga desliga pelo controle remoto

Resposta de Frequência por canal: 15Hz - 20Khz

Distorção Harmônica Total Por Canal: < 0,1% @ 100mV @ 1Khz

Consumo: 280 W

Alimentação: 127/220V com chave seletora

Dimensões (mm): (H) 105 X (L) 485 X (P) 260

Peso líquido (Kg): ≈ 4,700

Dimensões Embalagem (mm): (H) 115 X (L) 495 X (P) 275

Peso Bruto (Kg): ≈ 4,922