

PW 350M

PW 350M - Amplificador múltiplo Dual Zone de 6 canais

- Media Player Completo: Bluetooth 5.1, rádio FM, USB frontal e modos de equalização pré-definidos, volume independente, troca de pastas e controle remoto.
- Microfone: Entrada (P10) com volume independente e equalizador de 2 bandas independente.

6 canais mono de 30W cada com entradas e volumes independentes por canal. Duas entradas máster A e B estéreo com volumes independentes, VU de 5 LEDs para cada uma das entradas e saídas auxiliares para as duas zonas.

Chaves de seleção individuais por canal com indicação luminosa e saídas independentes, permitem facilmente a seleção do microfone na Zona A para chamadas ou Media Player na zona B, além das entradas e saídas de linha independentes por zona A e B.



Especificações Técnicas

Módulo Média Player: Display LED, Rádio FM com 18 posições.
Entrada USB, Troca de Pastas e Controle Remoto.
Potência Total: 180W RMS @ 4 ohms
Potência por canal: 30W RMS @ 4 ohms

Entradas

02 auxiliares RCA (L e R) Master Inputs A e B
06 auxiliares RCA mono (01 por canal)
01 USB

Saídas

02 auxiliares RCA (L e R) Master Outputs A e B
1 Saída Positiva e Negativa para fios por canal
Antena FM

Volumes, Chaves e Equalizador:

CHA-MIC e CHB – USB - Volume independentes por Zona A e B
CH1 a CH6 – Volume independentes por canal
SEL 1 a 6 – Chave de seleção de áudio Zona A ou B
LEVEL MIC – Volume do Microfone P10
LOW – Ajuste de Graves do Equalizador do Microfone
HIGH – Ajuste de Agudos do Equalizador do Microfone
LEVEL USB – Volume do Media Player

Alimentação: 127/220V

Dimensões (mm): (L) 485 X (H) 95 X (P) 220

Peso (kg): 3,8