

SA 200STi

O SA 200STi é um amplificador receptor estéreo de 2 canais, com 100 W RMS por canal em 2 Ω.

Permite a ligação direta de até 4 caixas de 8 Ω por canal, ou até 16 caixas em série/paralelo por canal.

Projetado com amplificação Classe AB, entrega um som limpo e consistente para sonorização de ambientes como academias, bares, empresas, áreas de lazer, clínicas, espaços gourmet e outros.

Oferece diversas opções de conexão:

- Entrada de microfone P10, com volume independente e função Mic Priority (prioridade do microfone)
- Entrada auxiliar RCA (L/R)
- Entradas digitais Óptica e Coaxial, ideais para Smart TVs, com chave de seleção DIGITAL/AUX

Conta ainda com Módulo Media Player integrado, com Bluetooth, USB, rádio FM e equalizações pré-programadas. Pelo controle remoto, é possível colocar o amplificador em Standby e também selecionar a entrada DIGITAL/AUX.

O modelo possui controle remoto grande e displays de LED de alta durabilidade, além de equalizador de 3 vias e saída auxiliar, que permite enviar o áudio para outros equipamentos, inclusive subwoofers.

SA 200STi – A sua melhor escolha!



Especificações Técnicas

Amplificadores Classe AB

Potência total (RMS): 2 x 100W @ 2 Ohms

Equalização: graves, médios e agudos

Controle Remoto Grande e Display Grande

Media Player com liga e desliga remoto STAND BY, rádio FM, AUX e conexão BT 5.0

Entradas:

01 x MIC - P10 microfone com volume independente e MIC PRIORITY

01 x AUX - Entradas auxiliar com conector RCA e volume compartilhado com chave DIGITAL/AUXILIAR

01 x USB - Entrada para PENDRIVE

01 x DIGITAL - Óptica e coaxial (TV, Home Theater e Sound Bar) e volume compartilhado com chave DIGITAL/AUXILIAR

Saídas:

01 x AUX - Saída auxiliar com conector RCA

01 x Antena - FM (fio)

01 x Amplificadas - Conector EDGR quádruplo (Canal L e R) e volume máster L e máster R

01 x LED OVER – Proteção curto

01 x LED STAND BY – Liga desliga pelo controle remoto

Resposta de Frequência por canal: 10Hz - 20Khz

Distorção Harmônica Total Por Canal: < 0,1% @ 100mV @ 1Khz

Consumo: 280 W

Alimentação: 127/220V com chave seletora

Dimensões (mm): (H) 75 X (L) 165 X (P) 285

Peso líquido (Kg): ≈ 2,515

Dimensões Embalagem (mm): (H) 90 X (L) 206 X (P) 294

Peso Bruto (Kg): ≈ 2,628