

PR1000 - Pré Amplificador Dual Zone

Pré amplificador Dual Zone* com Media Player, entrada de áudio digital (Ótica e Coaxial), entrada Auxiliar, Gongo e Mic Priority**. Ideal para sonorização de ambientes como empresas, comércios, escolas, clubes, condomínios, com qualidade e praticidade.



Saídas independentes de cada zona para instalações onde exista a necessidade de setorização da sonorização.

* Permite a reprodução de diferentes sinais de entrada nas zonas 01 e 02 separadamente.

** Mic Priority – ao ligar o microfone balanceado XLR, o volume do programa (PROGRAM***) que está sendo reproduzido no ambiente é automaticamente reduzido, dando prioridade a voz. Desligando o microfone a programação volta a ser reproduzida.

*** PROGRAM – o que está sendo reproduzido na saída do pré-amplificador

entradas:

- 01 x XLR Microfone
- 02 x RCA Auxiliar 1
- 02 x RCA Auxiliar 2
- 01 x USB
- 01 Micro SD Card
- 01 x Ótica
- 01 x Coaxial para áudio digital
- 01 x FM
- 01 x Antena Blue

saídas:

- 01 x RCA SET OUT duplo A - B
- 01 x P10 MONO REMOTE
- 01 x RCA PROGRAM duplo A - B
- 01 x RCA MIC - GONGO duplo A - B
- 01 x RCA MIC - GONGO - PROGRAM duplo A - B
- 01 x RCA MIC - GONGO - PROGRAM duplo A - B

MIC, Aux, Gongo e Media Player com controle de volume independente.
 Equalização de 2 vias - Graves e Agudos, independentes para MIC, Aux e Gongo.
 Equalização pré definida para Media Player (normal, jazz, rock, pop, classic e country).
 01 Chave Seletora para Aux 1 e 2, Gongo, Mic Priority.
 02 Chaves Bloqueio de sinal para Media Player, Aux e Microfone.

Alimentação: 127/220V
 Consumo (kWh): ~7,7W - 1,85 kWh
 Dimensões (mm): (H) 54 x (L) 560 x (P) 250
 Peso (Kg): ~1,6
 Dimensões e peso do produto embalado

