

STARMIX

Renovada e mais compacta apresentamos as novas Mesas Premium da Linha Starmix. Pré-amplificadores de microfone com Ganho e equalizadores, alimentação Phantom Power, saída de monitor com volume independente por canal e master e, fone de ouvido.

Tamanho e peso reduzidos.

Volume independente das saídas L e R.

Canal XLR – com controle de ganho, alimentação Phantom Power 48V, Equalização de 3 vias: Graves, Médios e Agudos.

Canal P10 – com controle de ganho, Equalização de 3 vias: Graves, Médios e Agudos.

Canal Estéreo - com conectores P10 mono e RCA (estéreo), Equalização de 2 vias: Graves e Agudos.



Acompanha Fonte Externa com cabo USB:
Entrada 100V-240V - 50/60HZ 0,35A,
compatível com fonte de celulares acima de 10W,
permite alimentação por porta USB acima de 2A.

STARMIX



STARMIX 1002

06 Canal XLR
 06 Canal P10 mono
 01 Canal Estéreo – 02 x P10 mono / 01 x RCA estéreo
 Consumo – 730mA
 Dimensões (mm) – 58 (A) x 353 (L) x 316 (P)
 Peso (Kg) – 2,12



STARMIX 1202

02 Canal XLR
 10 Canal P10 mono
 01 Canal Estéreo – 02 x P10 mono / 01 x RCA estéreo
 Consumo – 840mA
 Dimensões (mm) – 58 (A) x 404 (L) x 316 (P)
 Peso (Kg) – 2,40



STARMIX 1602

02 Canal XLR
 14 Canal P10 mono
 01 Canal Estéreo – 02 x P10 mono / 01 x RCA estéreo
 Consumo – 1,49A
 Dimensões (mm) – 58 (A) x 504 (L) x 316 (P)
 Peso (Kg) – 3,11

Recursos

GAIN - Controle de ganho do canal, permite utilizar MIC e LINE
MON - Controle de volume independente por canal da saída de monitor
PAN - Controle panorâmico nos canais mono
BAL - Controle de balanço nos canais estéreo
LEVEL - Controle de volume do canal

Master (MAIN SELECTION)

MAIN OUT - Saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX"
PHANTOM - Chave que aciona a alimentação PHANTOM no canal XLR
MONITOR - Saída mono para monitor com controle de volume (LEVEL)
PHONES - Saída estéreo para fone de Ouvido com controle de volume (LEVEL)
AUX OUT - Conector RCA de saída auxiliar da mesa