

# SA 20

O SA 20 é um amplificador compacto de 100W RMS com volume máster, que permite a ligação direta de até 20 caixas de 8Ω em paralelo. Com amplificação Classe AB, entrega som limpo e agradável para sonorização de diversos ambientes, como academias, bares, empresas, áreas de lazer, clínicas, espaços gourmet e outros.

Traz ainda gongo para chamadas, com volume independente e acionamento remoto pelo conector P2 traseiro. Oferece entrada de microfone P10 com volume independente e função Mic Priority, além de entrada auxiliar RCA (L/R). Conta com Módulo Media Player integrado, com entrada USB, Bluetooth, rádio FM, equalizações pré-programadas e controle remoto com standby, seleção de entradas de sinal e demais comandos do player. Para completar, possui equalizador de 3 bandas na saída máster e saída auxiliar, permitindo enviar o áudio para outros equipamentos, inclusive subwoofers.

SA 20 – potência e praticidade para sonorização de ambientes a sua escolha.



## Especificações Técnicas

### Amplificadores Classe AB

Potência total (RMS): 100W @ 0,4 Ohms

Equalização: graves, médios e agudos

Gongo com volume independente e acionamento remoto

Controle Remoto

Media Player com liga e desliga remoto STAND BY, rádio FM, AUX e conexão BT 5.0

### Entradas:

01 x MIC - P10 microfone com volume independente e MIC PRIORITY

01 x AUX - Entradas auxiliar com conector RCA e volume independente

01 x USB - Entrada para PENDRIVE

01 x REMOTE – Conector do tipo P2 para acionamento do gongo

### Saídas:

01 x AUX - Saída auxiliar com conector RCA

01 x Antena - FM (fio)

01 x Amplificadas - Conector EDGR duplo e volume máster

01 x LED OVER – Proteção curto

01 x LED STAND BY – Liga desliga pelo controle remoto

Resposta de Frequência por canal: 15Hz - 18Khz

Distorção Harmônica Total Por Canal: < 0,3% @ 100mV @ 1KHz

Consumo: 140 W

Alimentação: 127/220V com chave seletora

Dimensões (mm): (H) 65 X (L) 240 X (P) 240

Peso líquido (Kg): ≈ 2,595

Dimensões Embalagem (mm): (H) 70 X (L) 260 X (P) 250

Peso Bruto (Kg): ≈ 2,735