

SENSE

Mesa de som profissional
para mídia digital

LIVES STREAMINGS PODCASTS

Aprimore seus sentidos com as novas Mesas Premium da Linha Sense. Alimentação Phantom Power, pré-amplificadores de microfone com Ganho e Equalizadores de 3 vias, saída de Monitor com volume independente por canal, Master e Fones de Ouvido.



E ainda com o Media Player, que permite a transmissão ao vivo de todo conteúdo de áudio para o computador via USB, ou a gravação em pendrive, conexão compatível com Bluetooth, Rádio FM, Reprodutor MP3, com controle remoto e volume independente.

Acompanha Fonte Externa com cabo USB:
Entrada: 100V-240V - 50/60HZ 0,35A,
compatível com fonte de celulares acima de 10W,
permite alimentação por porta USB acima de 2A.
e controle remoto

SENSE

Mesa de som profissional
para mídia digital



SENSE 1002

02 Canal XLR
06 Canal P10 mono
01 Canal Estéreo – 02 x P10 mono / 01 x RCA estéreo
Consumo – 750mA
Dimensões (mm) – 58 (A) x 353 (L) x 316 (P)
Peso (Kg) – 2,20



SENSE 1202

02 Canal XLR
10 Canal P10 mono
01 Canal Estéreo – 02 x P10 mono / 01 x RCA estéreo
Consumo – 850mA
Dimensões (mm) – 58 (A) x 404 (L) x 316 (P)
Peso (Kg) – 2,50



SENSE 1602

02 Canal XLR
14 Canal P10 mono
01 Canal Estéreo – 02 x P10 mono / 01 x RCA estéreo
Consumo – 1,51A
Dimensões (mm) – 58 (A) x 504 (L) x 316 (P)
Peso (Kg) – 3,20

Recursos

GAIN - Controle de ganho do canal, permite utilizar MIC e LINE

MON - Controle de volume independente por canal da saída de monitor

PAN - Controle panorâmico nos canais mono

BAL - Controle de balanço nos canais estéreo

LEVEL - Controle de volume do canal

Master (MAIN SELECTION)

MAIN OUT - Saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX"

PHANTOM - Chave que aciona a alimentação PHANTOM no canal XLR

MONITOR - Saída mono para monitor com controle de volume (LEVEL)

PHONES - Saída estéreo para fone de Ouvido com controle de volume (LEVEL)

AUX OUT - Conector RCA de saída auxiliar da mesa

MÉDIA PLAYER - MON - Controle de Volume do Média Player para a saída de monitor

LEVEL - Controle de Volume do Média Player

Volume independente das saídas L e R.

Canal XLR – com controle de Ganho e alimentação Phantom Power 48V.
Equalização de 3 vias: Graves, Médios e Agudos.

Canal P10 – com controle de Ganho.
Equalização de 3 vias: Graves, Médios e Agudos.

Canal Estéreo - com conectores P10 mono e RCA (estéreo).
Equalização de 2 vias: Graves e Agudos.

Módulo Média Player:

Entrada USB, Rádio FM, sistema compatível com Bluetooth, Gravação e PC Direct – grava/reproduz o som do computador diretamente em sua saída se ligado em uma porta USB.